TENKO 01.01.011



Поз. позн.	Найменування	Кіл.	Примітка
A1	Плата керування TENKO SMART_v1_rev4	1	
A1, A2	Блок ТЕН 380В TENKO 9/10.5/12/15/18 кВт	2	
A4, A5	Плата SSR3_v3_rev2 TENKO	2	
DD1	Датчик температури DS18B20 у гільзі з кабелем 2м	1	
DD2, DD3	Датчик температури DS18B20 у гільзі з кабелем 1м	2	
SA1	Вимикач двохполюсний з підсвіткою KCD4	1	
G1	Блок живлення MEAN WELL APV-8-12	1	
VD1, VD2	Супрессор 1.5KE-160CA	2	
M1	Насос GRUNDFOS UPM3 HYBRID 15-70 130 ACA	1	
XP1+XS1	Кабельний роз'їм DS1110-01-4B6. Комплект вилка/розетка	1	
XS2, XS3, XS5, XS7, XS8, XS9, XS10, XS11, XS12, XS13, XS14, XS15, XS16, XS17, XS18, XS19, XS20	Клемна-розетка гвинтова 2EDGK-5.08-02P	12	

Поз. позн.	Найменування	Кіл.	Примітка
XS4, XS6, XS9, XS10, XS15, XS16, XS17, XS18,	Клемна-розетка гвинтова 2EDGK-5.08-03P	8	
XS21, XS24	Розетка NS25-G3 + термінал для розеток NS25-T (x3 шт)	2	
XS8	Клемна-розетка гвинтова 2EDGK-5.08-04P	1	
XS22	Клемна спеціального призначення TE Superseal з силовим кабелем	1	
XS23	Клемна спеціального призначення TE Mini Superseal з інформаційним кабелем	1	
XT1	Клема TB-2505L	1	5 контактів
SK1	Термоперемикач KSD-301 85°C	1	
B1	Датчик тиску ELTEK 10.084.0.00.07	1	4 полюси
K1	Контактор ETI RD 25-40	1	
CS1 – CS3	Датчик струму TALEMA AC1010	3	
ZCT1	Датчик струму DISCON TL78-4-001 125A	1	

Номер дроту	Звідки йде	Куди надходить	Дані дроту	Примітка
		Жгут 1		
1	=SA1 – 1	=XT1 – 5	ПВ3 – 0.5	
2	=SA1 – 2	=XT1 – 2	ПВ3 – 0.5	
3	=XS5 – 1	=K1 – A1	ПВ3 – 0.5	
4	=XS5 – 2	=SK1 – 2	ПВ3 – 0.5	
5	=XS6 – 1	=XT1 – 1	ПВ3 – 0.75	
		Жгут 2		
1	=A2 – XP1	=A4 – XP1	ПВ3 – 2.5	
2	=A2 – XP2	=A4 – XP3	ПВ3 – 2.5	
3	=A2 – XP3	=A4 – XP5	ПВ3 – 2.5	
4	=A2 – XP4	=K1 – 6	ПВ3 – 2.5	
5	=A2 – XP5	=K1 – 4	ПВ3 – 2.5	
6	=A2 – XP6	=K1 – 8	ПВ3 – 2.5	
7	=A3 – XP1	=A5 – XP1	ПВ3 – 2.5	
8	=A3 – XP2	=A5 – XP3	ПВ3 – 2.5	
9	=A3 – XP3	=A5 – XP5	ПВ3 – 2.5	
10	=A3 – XP4	=K1 – 6	ПВ3 – 2.5	

		Жгут 2		
11	=A3 – XP5	=K1 – 4	ПВ3 – 2.5	
12	=A3 – XP6	=K1 – 8	ПВ3 – 2.5	
13	=A4 – XP2	=K1 – 4	ПВ3 – 2.5	
14	=A4 – XP4	=K1 – 6	ПВ3 – 2.5	
15	=A4 – XP6	=K1 – 8	ПВ3 – 2.5	
16	=A5 – XP2	=K1 – 4	ПВ3 – 2.5	
17	=A5 – XP4	=K1 – 6	ПВ3 – 2.5	
18	=A5 – XP6	=K1 – 8	ПВ3 – 2.5	
		Жгут 3		
1	=XS8 – 1	=A4 – XT1.2, XT2.2, XT3.2, A5 – XT1.2, XT2.2, XT3.2	ПВ3 – 0.5	
2	=XS8 – 2	=A4 – XT1.1	ПВ3 – 0.5	
3	=XS8 – 3	=A4 – XT2.1	ПВ3 – 0.5	
4	=XS8 – 4	=A4 – XT3.1	ПВ3 – 0.5	
5	=XS9 – 1	=A5 – XT1.1	ПВ3 – 0.5	
6	=XS9 – 2	=A5 – XT2.1	ПВ3 – 0.5	
7	=XS9 – 3	=A5 – XT3.1	ПВ3 – 0.5	

		Жгут 3		
8	=XS11 – 1	=ZCT1 – 1	Кручена пара UTP 6 – 103	
9	=XS11 – 2	=ZCT1 – 2		
10	=XS12 – 1	=CS1 – 1	ПВ3 – 0.5	
11	=XS12 – 2	=CS1 – 2	ПВ3 – 0.5	
12	=XS13 – 1	=CS2 – 1	ПВ3 – 0.5	
13	=XS13 – 2	=CS2 – 2	ПВ3 – 0.5	
14	=XS14 – 1	=CS4 – 1	ПВ3 – 0.5	
15	=XS14 – 2	=CS4 – 2	ПВ3 – 0.5	
		Кабель 1	ПВХ-0.12-3	3 датчики
1	=DD1 – 1	=XS1 – 1	Чорний	
2	=DD1 – 2	=XS1 – 2	Жовтий	
3	=DD1 – 3	=XS1 – 4	Червоний	

		Кабель 6	ПВХ-0.12-3	3 датчики
1	=XS21 – 1	=DD3 – 3	Червоний	
2	=XS21 – 2	=DD3 – 2	Жовтий	
3	=XS21 – 3	=DD3 – 1	Чорний	
		Кабель 7	ПВХ-0.12-3	
1	=XS10 – 1	=B1 – 1	Червоний	
2	=XS10 – 2	=B1 – 3	Чорний	
3	=XS10 – 3	=B1 – 2	Жовтий	

		Кабель 2	ПВХ-0.12-3	
1	=XP1 – 1	=XS18 – 3	Чорний	
2	=XP1 – 2	=XS18 – 2	Жовтий	
3	=XP1 – 4	=XS18 – 1	Червоний	
		Кабель 3	ПВС-0.75-3	TE Superseal
1	=XS4 – 1	=XS22 – 2	Жовтий	
2	=XS4 – 2	=XS22 – 1	Синій	
3	=XS4 – 3	=XS22 – 3	Коричневий	
		Кабель 4	ПВС-0.5-3	TE Mini SS
1	=XS15 – 1	=XS23 – 3	Чорний	
2	=XS15 – 2	=XS23 – 1	Коричневий	
3	=XS15 – 3	=XS23 – 2	Синій	
		Кабель 5	ПВХ-0.12-3	3 датчики
1	=XS24 – 1	=DD2 – 3	Червоний	
2	=XS24 – 2	=DD2 – 2	Жовтий	
3	=XS24 – 3	=DD2 – 1	Чорний	

[1] Дивитись на роз'єми наскрізь панель плату та екран

[2] Ніжки супрессорів VD1, VD2, які закручуються у роз'єм XS20 обкусуються на довжині 8.5 мм. З протилежної сторони супрессорів ніжки обкусуються на довжині 7 мм, загинаються на зустріч одна одній та сплавляються. Уся конструкція сполюється термоусадкою Ф16 мм, довжиною 30 мм таким чином, щоб вона закривала гвинтову частину роз'єму. Після усадження термоусадки вільний кінець необхідно сплюснути доки вона ще гаряча.

[3] Розетка датчика температури подачі XS21 з'єднується з вилкою на платі X24.

[4] Розетка датчика температури обратки XS24 з'єднується з вилкою на платі X25.

[5] Провід датчика утікання струму подовжується одною кручено парою з кабеля UTP 6 – 103. Перед сплавлянням провід датчика закручується у тому ж напрямку що і жили кручені пари. Місце сплавлення кожної жили сполюється термоусадкою Ф1.5 мм.

Загальні дані
Схема: трикутник
Кількість блоків ТЕН: 2
Комутація ТЕН: твердотільне реле
Напруга живлення котла: 380 В
Напруга живлення ТЕН: 380 В

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	TENKO 01.01.011	
Розроб.		Сабіль О. Е.			Котел електричний Smart_380-380_2_блока	Лит. / Маса / Масш.
Перевір.						Лист 1 / Листів 1
Т.контр.					Схема електрична з'єднань та принципова	TENKO
Н.контр.						
Затв.						